



Kolorowa drukarka LED z siecią bezprzewodową

HL-L3270CDW



DRUK



SIEĆ
BEZPRZEWODOWA

www.brother.pl

Kolorowa drukarka LED z siecią bezprzewodową

Urządzenie HL-L3270CDW wyposażono w mnóstwo funkcji pozwalających oszczędzać czas, między innymi w komunikację NFC (dzięki której drukowanie z telefonu sprowadza się do jednego dotknięcia ekranu) czy też kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm zapewniający łatwy dostęp do ustawień drukarki.

Z pojemnym podajnikiem papieru oraz obsługą zarówno sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej, to ciche i szybkie urządzenie stanowi obowiązkowy element wyposażenia biura.

HL-L3270CDW



Najważniejsze cechy:

- Wysoka prędkość druku do 24 stron na minutę
- Duży podajnik papieru o pojemności 250 arkuszy
- Automatyczny druk dwustronny
- Prosty w obsłudze kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm
- Sieć przewodowa i bezprzewodowa
- Komunikacja NFC do szybkiego drukowania z telefonu
- Pamięć 256 MB
- W zestawie tonery o wydajności do 1 000 stron*

Cicha praca bez jakichkolwiek kompromisów

W ruchliwym środowisku biurowym dodatkowy hałas, który rozprasza uwagę pracowników jest niepotrzebny. Urządzenie HL-L3270CDW drukuje z prędkością do 24 stron na minutę przy emisji hałasu nieprzekraczającej 47 dB. Z tymi najlepszymi w branży parametrami, ta kolorowa drukarka doskonale nadaje się do ustawienia na biurku.

Dodaj swojej firmie odrobinę koloru

Zapewnij swoim dokumentom firmowym większą siłę oddziaływania, dodając do nich odrobinę koloru. HL-L3270CDW drukuje w rozdzielczości do 2400dpi z użyciem technologii LED i zapewnia profesjonalne, wysokiej jakości wydruki.

Oszczędzaj czas i pieniądze

Te biurowe urządzenie oferuje szybkość, niezawodność i doskonały stosunek jakości do ceny. Z wbudowanym podajnikiem o pojemności 250 arkuszy można pracować dłużej bez konieczności uzupełniania papieru. Stosując materiały eksploatacyjne o zwiększonej wydajności możemy rzadziej wymieniać toner, a także zapewnić sobie konkurencyjny koszt wydruku pojedynczej strony, zarówno w czerni, jak i w kolorze. Teraz praca w Twoim biurze może przebiegać jeszcze sprawniej.

Dane ogólne

Technologia

Elektrofotograficzna drukarka LED

Procesor

Główny: Cortex-A9 800MHz
Wspomagający: ARM946 133MHz

Pamięć

256 MB

Sieć przewodowa

10Base-T/100Base-TX

Sieć bezprzewodowa

IEEE 802.11b/g/n

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm

Interfejs lokalny

Hi-Speed USB 2.0

Drukowanie z urządzeń mobilnych

Tak

NFC

Wbudowana komunikacja NFC (zbliżeniowa) do wykonywania wydruków z urządzeń mobilnych

Drukowanie

Prędkość druku (A4)

Do 24 stron na minutę w trybie kolorowym i czarno-białym

Prędkość druku

Druk dwustronny (A4)
Do 8 stron na minutę w trybie kolorowym i czarno-białym
Drukuj automatycznie na obu stronach papieru

Rozdzielczość

600 x 2400 dpi

Tryb cichej pracy

Możliwość obniżenia poziomu hałasu podczas drukowania poprzez zmniejszenie szybkości druku do 12 stron na minutę

Czas wydruku pierwszej strony

Mniej niż 14 s z trybu gotowości

Czas rozgrzewania

Mniej niż 24 s z trybu uśpienia

Języki druku

PCL6, BR-Script3 PDF v.1.7, XPS v. 1.0

Czcionki rezydentne (PCL)

73 czcionki skalowalne
12 czcionek bitmapowych

Czcionki rezydentne (Postscript)

66 czcionek skalowalnych

Wbudowane kody kreskowe (PCL)

*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Funkcje drukarki

Drukowanie N stron³

Zmniejszanie 2, 4, 9, 16 lub 25 stron A4 w celu ich wydrukowania na 1 stronie A4 (Mac: 2, 4, 6, 9 lub 16 stron)

Drukowanie plakatów⁴

Powiększanie 1 strony A4 do rozmiaru plakatu przy użyciu 4, 9, 16 lub 25 stron A4

Drukowanie znaków wodnych⁴

Na dokumentach można drukować standardowy lub samodzielnie zdefiniowany tekst jako znak wodny

Drukowanie ID⁴

Na dokumentach można drukować dane ułatwiające ich identyfikację (datę i godzinę, krótki tekst zdefiniowany przez użytkownika lub nazwę użytkownika komputera)

Ręczny druk dwustronny⁴

Ręczne drukowanie na obu stronach papieru (zalecane w przypadku nośników nieobsługiwanych przez dupleks automatyczny)

Drukowanie broszur⁴

Drukuj dokumenty w formie broszury formatu A5 przy użyciu funkcji automatycznego lub ręcznego druku dwustronnego

Profile drukowania³

Zapisuj często używane konfiguracje sterownika jako profile, by zapewnić sobie do nich szybki dostęp

Drukowanie tekstu na czarno⁴

Podczas drukowania urządzenie konwertuje cały tekst w dokumencie do koloru czarnego

Sterownik drukarki

Windows[®]

Windows[®] 10 (wersja 32 i 64 bitowa)
Windows[®] 8 (wersja 32 i 64 bitowa)
Windows[®] 7 (wersja 32 i 64 bitowa)
Windows[®] Server 2016
Windows[®] Server 2012, 2012R2 & 2008R2*
Windows[®] Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa)*

Macintosh⁵

macOS v10.11.6, 10.12.x, 10.13.x

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng (wersja 32 i 64 bitowa)

Uniwersalny sterownik drukarki PostScript⁵

Sterownik dla systemu Windows[®] umożliwiający drukowanie przy użyciu dowolnej lokalnej lub sieciowej drukarki laserowej Brother obsługującej PostScript

Sterownik PCL⁵

Ogólny sterownik PCL XL

* W systemie Windows[®] Server tylko drukowanie przez sieć

1 Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798

2 Obliczone dla papieru o gramaturze 80 g/m²

3 Tylko Windows[®] i Mac[®]

4 Tylko Windows[®]

5 Dostępne do pobrania

6 Liczba określająca maksymalne miesięczne obciążenie pozwala porównać przewidzianą trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Aby uzyskać najdłuższą żywotność drukarki należy wybrać urządzenie, którego cykl pracy jest o wiele dłuższy od wymaganego.

7 Wymagane oprogramowanie Brother

8 Wymagane połączenie z Internetem

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Obsługa papieru

Wejście papieru

Podajnik standardowy - 250 arkuszy
Szczelina do ręcznego podawania papieru - 1 arkusz

Wyjście papieru

150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu (80 g/m²)
1 arkusz stroną zadrukowaną do góry (prosta ścieżka papieru)

Rodzaje i gramatury nośników

Podajnik standardowy
Papier zwykły i makulaturowy (o gramaturze 60 - 163g/m²)

Rozmiary nośników

Podajnik standardowy
A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive

Rodzaje i gramatury nośników

Druk dwustronny
Papier zwykły i makulaturowy (o gramaturze 60 – 163 g/m²)

Rozmiary nośników

Druk dwustronny
A4

Drukowanie kopert i etykiet

Tak, przy użyciu szczeliny do ręcznego podawania papieru:
1 koperta / arkusz

Rodzaje i gramatury nośników

Szczelina do ręcznego podawania papieru

Papier zwykły, makulaturowy, Bond, etykiety, koperty (o gramaturze 60 – 163 g/m²)

Rozmiary nośników

Szczelina do ręcznego podawania papieru

Szerokość 76,2 - 216 mm
Długość 116 – 355,6 mm
Koperty; COM-10, DL, C5, Monarch

Obsługa urządzeń mobilnych i łączność z Internetem

Brother iPrint&Scan (Android)

Drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, podgląd odebranych faksów, podgląd kopii i sprawdzanie stanu drukarki Brother za pomocą urządzenia z systemem Android

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, podgląd odebranych faksów, podgląd kopii i sprawdzanie stanu urządzenia za pomocą iPad / iPhone / iPod Touch

Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)

Drukowanie i skanowanie przy użyciu smartfonu z systemem Windows® Phone

Brother iPrint&Scan (Windows® 8,10 & RT)

Drukowanie i skanowanie przy użyciu tabletu z systemem Windows® 8,10 lub Windows RT

Google Cloud Print 2.0

Drukowanie popularnych rodzajów plików z dowolnej aplikacji współpracującej z usługą Google Cloud Print

Apple AirPrint

Drukowanie popularnych rodzajów plików przy użyciu dowolnej aplikacji współpracującej z usługą AirPrint

Wtyczka Brother Print Service

Drukowanie przy użyciu urządzeń z systemem Android bez zainstalowanej dedykowanej aplikacji

Mopria

Drukowanie popularnych rodzajów plików z urządzeń z systemem Android zgodnych ze standardem Mopria

NFC

Wbudowana komunikacja NFC (zbliżeniowa) do wykonywania wydruków z urządzeń mobilnych

Web Connect⁸

Drukuj pliki z serwisów Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote bez użycia komputera

Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń

Instalator bezobsługowy⁴

Umożliwia scentralizowane wdrożenie i spersonalizowanie naszych sterowników i oprogramowania

Instalator MSI⁴

Instalatory modułowe, które mogą być rozsyłane poprzez usługę Active Directory[®]

BRAdmin Light^{4&5}

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN/WAN

Wbudowany serwer internetowy

Zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie do zarządzania drukiem za pomocą przeglądarki internetowej

Program Driver Deployment Wizard⁴

Umożliwia proste wygenerowanie sterowników drukarki i ich bezproblemową instalację w sieci

PrintSmart Cost Control

Monitorowanie i kontrola kosztów druku dla wszystkich urządzeń Brother oraz innych producentów

1 Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798

2 Obliczone dla papieru o gramaturze 80 g/m²

3 Tylko Windows® i Mac®

4 Tylko Windows®

5 Dostępne do pobrania

6 Liczba określająca maksymalne miesięczne obciążenie pozwala porównać przewidzianą trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Aby uzyskać najdłuższą żywotność drukarki należy wybrać urządzenie, którego cykl pracy jest o wiele dłuższy od wymaganego.

7 Wymagane oprogramowanie Brother

8 Wymagane połączenie z Internetem

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Oprogramowanie

Brother iPrint&Scan (Windows & Mac)⁵

Drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, podgląd odebranych faksów, podgląd kopii i sprawdzanie stanu urządzenia Brother za pomocą komputera z systemem Windows lub macOS

Sieć i bezpieczeństwo

Sieć przewodowa 10Base-T/100Base-TX

Bezpieczeństwo sieci przewodowej
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Sieć bezprzewodowa
IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
*Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Wi-Fi Direct™
Drukowanie bezprzewodowe z pominięciem punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (tryb automatyczny i ręczny)

Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Aplikacje bezprzewodowe
Vertical Pairing

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Drukowanie), klient CIFS, klient SNTF

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, Serwer FTP, Serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Drukowanie), klient CIFS, klient SNTF

Filtrowanie adresów IP
Funkcja pozwala na określenie użytkowników sieci, którym chcesz zezwolić lub zabronić dostępu do urządzenia przez sieć (tylko IPv4)

Powiadomienia e-mail
Automatyczne wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej zakłócić korzystanie z urządzenia, np. w przypadku konieczności wymiany tonera

Raporty e-mail
Regularne wysyłanie raportów dotyczących wykorzystania urządzenia na zdefiniowany adres e-mail

Blokada ustawień
Zablokuj panel sterowania, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym dostępem innych osób

Secure Function Lock 3.0
Pozwala ograniczyć dostęp do urządzenia poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników w sieci. Ograniczenia można skonfigurować dla maksymalnie 100 użytkowników na podstawie ich loginów na komputerze PC

Bezpieczne drukowanie
Zabezpiecz swoje zadania drukowania 4-cyfrowym kodem, który przed wydrukowaniem dokumentu trzeba wprowadzić bezpośrednio na urządzeniu

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Toner w zestawie
Do 1000 stron¹ C/M/Y/BK

Toner o standardowej wydajności
Do 1000 stron¹ C/M/Y/BK (TN-243)

Toner o zwiększonej wydajności
Do 3000 stron¹ BK
Do 2300 stron¹ C/M/Y (TN-247)

Bęben (DR-243CL)
Do 18 000 stron
(1 strona / zadanie druku)

Pas transmisyjny (BU-223CL)
ok. 50 000 stron
(2 strony / zadanie druku)

Pojemnik na zużyty toner (WT-223CL)
ok. 50 000 stron
(5 stron / zadanie druku)

Wymiary i waga

**Bez opakowania
(szer. x gł. x wys.)**
439 x 461 x 252 mm -18,3 kg

**Z opakowaniem
(szer. x gł. x wys.)**
589 x 532 x 372 mm – 22,1 kg

1 Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798

2 Obliczone dla papieru o gramaturze 80 g/m²

3 Tylko Windows® i Mac®

4 Tylko Windows®

5 Dostępne do pobrania

6 Liczba określająca maksymalne miesięczne obciążenie pozwala porównać przewidzianą trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Aby uzyskać najdłuższą żywotność drukarki należy wybrać urządzenie, którego cykl pracy jest o wiele dłuższy od wymaganego.

7 Wymagane oprogramowanie Brother

8 Wymagane połączenie z Internetem

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Ekologia

Pobór mocy

Podczas drukowania - 430W
W trybie gotowości - 65W
W trybie cichej pracy - 260W
W trybie uśpienia – 9,1W
W trybie głębokiego uśpienia - 1.2W
Wyłączone – 0,04W

Typowe zużycie energii (TEC)

1,3 kWh/tydzień

Poziom ciśnienia akustycznego

Podczas drukowania - 47dB(A)
W trybie gotowości - 33dB(A)
W trybie cichej pracy - 43dB(A)

Moc akustyczna

Podczas drukowania – 6,19B(A)
(mono) / 6,29B(A) (kolor)
W trybie gotowości – 4,67B(A),
W trybie cichej pracy – 5,78B(A)
(mono) / 5,86B(A) (kolor),
W trybie głębokiego uśpienia -
niesłyszalne

Funkcja oszczędzania energii

Drukarka zużywa mniej energii,
gdy nie pracuje

Funkcja oszczędzania tonera

Pozwala ograniczyć zużycie
tonera i obniżyć koszt
utrzymania drukarki

Blue Angel

Tak

Nordic Swan

Tak

Tryb Eco

Tak



Razem na rzecz lepszego środowiska

Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się działać odpowiedzialnie i z szacunkiem, wprowadzając w społeczeństwie pozytywne zmiany, które przyczynią się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Nazwaliśmy to podejście Brother Earth.

www.brotherearth.com

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.