

Sieciowy biurowy skaner dokumentów ADS-2700W

SKAN

BEZPRZEWODOWE

www.brother.pl

Sieciowy skaner dokumentów z ekranem dotykowym, skanujący z prędkością do 35 stron na minutę

ADS-2700W

Szybki. Łatwy w obsłudze. Stworzony dla biznesu.

Bogaty w funkcje, obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego skaner ADS-2700W został zaprojektowany z myślą o łatwym podłączeniu do sieci i umożliwieniu użytkownikom pracującym na różnych urządzeniach, prostego i szybkiego skanowania szeregu kluczowych dokumentów biznesowych.



Najważniejsze cechy:

- **Różne opcje podłączenia: interfejs sieci przewodowej, interfejs sieci bezprzewodowej oraz Hi-Speed USB 2.0**
- **Prosta obsługa dzięki możliwości tworzenia skrótów dostępnych na ekranie dotykowym o przekątnej 7,1 cm**
- **Prędkość skanowania w trybie monochromatycznym i kolorowym do 35 stron na minutę / 70 obrazów na minutę przy skanowaniu dwustronnym**
- **Opcja automatycznego uruchamiania skanowania**
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności do 50 arkuszy, obsługujący mieszane partie dokumentów różnych typów, np. dokumenty formatu A4, karty plastikowe i paragony**
- **Skanowanie do różnych lokalizacji: przeszukiwalnego pliku PDF, pliku, serwera e-mail, OCR, folderu sieciowego, FTP/SFTP oraz pamięci USB**
- **Precyzyjne skanowanie z rozdzielczością (interpolowaną) do 1200 x 1200 dpi**
- **Dołączone godne zaufania oprogramowanie do zarządzania dokumentami i wizytówkami dla Windows i macOS**

Łącz się z całym biurem poprzez sieć przewodową lub bezprzewodową

Skaner biurowy Brother ADS-2700W to urządzenie, oferujące możliwość podłączenia do sieci przewodowej lub bezprzewodowej i skanowania bezpośrednio do folderu sieciowego. W ten sposób z ważnych dokumentów mogą łatwo korzystać całe zespoły pracowników lub całe działy.

Funkcje w zasięgu ręki, dostępne przy użyciu ekranu dotykowego LCD o przekątnej 7,1 cm

Zeskanowane dokumenty można natychmiast wysyłać przy użyciu kolorowego ekranu dotykowego do wstępnie skonfigurowanych lokalizacji, co przekłada się na skrócenie czasu przygotowań. Ponadto, Secure Function Lock 3.0 pozwala ograniczyć dostęp do pewnych funkcji urządzenia w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa biura.

brother
at your side

Dane ogólne

Technologia
Podwójny CIS
(Contact Image Sensor)

Wielkość produktu
Kompaktowy skaner biurowy z podajnikiem dokumentów

Interfejsy lokalne
Hi-Speed USB 2.0
USB Host (do 64 GB)

Czas przechowywania kopii zapasowej
Do 24 godzin

Sieć
Wbudowane interfejsy LAN 10Base-T/100Base-TX, WLAN IEEE 802.11b/g/n
(Tryb infrastruktury)

Wyświetlacz
Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 7,1 cm, diody LED, przyciski

Źródło światła
LED

Skanowanie

Prędkość skanowania w trybie standardowym (A4)
Do 35 stron na minutę - kolor i mono

Prędkość skanowania w trybie dwustronnym (A4)
Do 70 stron na minutę (35 arkuszy na minutę) - kolor i mono

Czas rozpoczęcia skanowania
Ok. 1,5 s

Czas wybudzania (z trybu uśpienia do trybu gotowości)
5 s (USB)
19 s (WLAN/LAN)

Optyczna rozdzielczość skanowania
Do 600 x 600 dpi

Interpolowana rozdzielczość skanowania[3]
Do 1 200 x 1 200 dpi

Głębia kolorów
48-bitowa wewnętrzna
24-bitowa zewnętrzna

Skala szarości
256 odcieni (8 bitów)

Funkcje skanera

Obsługiwane formaty plików
TIFF (tylko czarno-białe), JPEG (Skala szarości/Kolor), PDF, Zabezpieczony PDF, Podpisany PDF, PDF/A-1b, Przeszukiwalny PDF

Bezpośrednie skanowanie
Skanowanie bezpośrednio do pamięci USB i do komputera bez konieczności instalowania jakichkolwiek sterowników

Konfigurowalne skróty
Utwórz do 20 spersonalizowanych skrótów, aby uzyskać łatwy dostęp do często używanych funkcji skanowania

Skanowanie do serwera e-mail
Skanowanie i udostępnianie dokumentów poprzez serwer e-mail

Skanowanie do OCR[3]
Skanowanie dokumentów bezpośrednio do edytora tekstu w celu szybkiego rozpoczęcia edycji

Skanowanie do pliku[3]
Skanowanie do pliku zapisywanego na komputerze

Skanowanie do obrazu[3]
Skanowanie do swojego ulubionego programu graficznego

Skanowanie do folderu sieciowego
Skanowanie dokumentów do wskazanego folderu w sieci bez użycia komputera z systemem Windows

Skanowanie do SFTP/FTP
Skanowanie dokumentów bezpośrednio do serwera SFTP/FTP

Profile skanowania[7]
Możliwość skonfigurowania do 25 profili skanowania do sieci, FTP, SFTP w celu łatwego zapisania wielu ustawień skanowania

1 Maksymalna liczba skanowanych stron na miesiąc pozwala porównać zaprojektowaną trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Dla uzyskania maksymalnej żywotności najlepiej wybrać skaner, którego cykl pracy znacznie przekracza potrzeby w zakresie skanowania

2 Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

3 Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu

4 Pojemność różni się w zależności od gramatury papieru

5 Dokumenty większe niż A4, ale nie przekraczające formatu A3 można skanować (jednostronnie) przy użyciu arkusza prowadzącego

6 Tylko Windows®

7 Tylko Windows® i Mac®

8 Można skanować dokumenty dłuższe niż format A4.
Podczas skanowania w trybie TWAIN z rozdzielczością 300 dpi, maksymalna długość skanowania wynosi 5,000 mm

9 W środowisku Windows server tylko sterownik skanera

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Sterownik skanera[2]

Windows® [9]
TWAIN 2.3, WIA
Windows 10®
(wersja 32 i 64 bitowa)
Windows 8®
(wersja 32 i 64 bitowa)
Windows 7®
(SP1 wersja 32 i 64 bitowa)
Windows XP® (tylko wersja 32 bitowa z dodatkiem SP3)
Windows® Server 2012, 2012R2, 2008R2 (SP1), Windows Server 2016

Macintosh
TWAIN 1.9 & ICA macOS 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x

Linux
SANE

Oprogramowanie[2] dla Windows®

iPS dla PC
iPS - Prosty w użyciu program do skanowania firmy Brother oferujący zaawansowane funkcje przetwarzania obrazu

Nuance® PaperPort 14 SE
Program do zarządzania dokumentami i ich udostępniania

NewSoft® Presto!® BizCard OCR
Rozwiązanie do zarządzania wizytówkami

Zdalna konfiguracja
Umożliwia konfigurację skanera za pomocą komputera

Oprogramowanie[2] dla macOS®

iPS dla macOS
iPS - Prosty w użyciu program do skanowania firmy Brother oferujący zaawansowane funkcje przetwarzania obrazu

NewSoft® Presto!® PageManager®
Program do zarządzania dokumentami i ich udostępniania

NewSoft® Presto!® BizCard OCR
Rozwiązanie do zarządzania wizytówkami

Zdalna konfiguracja
Umożliwia konfigurację skanera za pomocą komputera

Specyfikacje nośników

Wejście / wyjście papieru
Do 50 arkuszy[4]

Rozmiar papieru (wiele arkuszy)[5]
Szerokość 51 – 215,9 mm,
Długość 51 – 355,6 mm

Skanowanie długich dokumentów[8]
Szerokość 51 – 215,9 mm,
Długość 5000 mm

Gramatura papieru
50 g/m² - 209 g/m²

Grubość karty plastikowej
Karta wytłaczana do 1,32 mm

Aplikacje mobilne Brother

iPrint&Scan
Możliwość skanowania bezpośrednio do urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android, iOS, Windows® mobile

1 Maksymalna liczba skanowanych stron na miesiąc pozwala porównać zaprojektowaną trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Dla uzyskania maksymalnej żywotności najlepiej wybrać skaner, którego cykl pracy znacznie przekracza potrzeby w zakresie skanowania

2 Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

3 Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu

4 Pojemność różni się w zależności od gramatury papieru

5 Dokumenty większe niż A4, ale nie przekraczające formatu A3 można skanować (jednostronnie) przy użyciu arkusza prowadzącego

6 Tylko Windows®

7 Tylko Windows® i Mac®

8 Można skanować dokumenty dłuższe niż format A4.
Podczas skanowania w trybie TWAIN z rozdzielczością 300 dpi, maksymalna długość skanowania wynosi 5,000 mm

9 W środowisku Windows server tylko sterownik skanera

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Jakość obrazu

Korekta obrazów czarno-białych i w skali szarości
Gdy obrazy są słabo widoczne w związku z nieodpowiednią gęstością kolorów, można je ściemnić lub rozjaśnić, wprowadzając odpowiednią wartość

Korekta tonu
Funkcja umożliwia dostosowanie jasności, kontrastu, współczynnika gamma

Usuwanie kolorów[6]
Funkcja umożliwia usunięcie ze skanowanego obrazu dowolnego kanału kolorów: czerwonego, niebieskiego lub zielonego

Podkreślenie krawędzi[6]
Zwiększ ostrość i gęstość tekstu, aby uczynić go bardziej czytelnym

Redukcja szumu
Możliwość usunięcia śladów i kleksów w celu uzyskania ostrego i wyrazistego obrazu

Usuwanie linii prostych[6]
Możliwość usunięcia ze strony pionowych i/lub poziomych linii o określonej długości

Kompresja[6]
Stosowana w celu zmniejszenia rozmiaru zeskanowanego pliku, dzięki czemu na nośniku można zapisać większą ilość obrazów

Usuwanie śladów dziurkacza[6]
Możliwość uzyskania czystych brzegów strony dzięki usunięciu z zeskanowanego obrazu śladów po dziurkaczu

Korekta znaków[6]
Zwiększ ostrość i gęstość tekstu, aby uczynić go bardziej czytelnym

Inwersja kolorów[6]
Możliwość odwrócenia kolorów w skanowanych obrazach, biały staje się czarny, czarny staje się białym

Korygowanie dokumentów

Automatyczne prostowanie
Funkcja umożliwia prostowanie obrazów, które zostały zeskanowane pod lekkim kątem

Wykrywanie końca strony[6]
Funkcja umożliwia wykrycie końca strony i automatyczne dostosowanie rozmiaru strony, gdy długość dokumentu jest krótsza niż ustawienie wybrane w opcji Rozmiar dokumentu

Automatyczne obracanie obrazu[6]
Dokumenty można podawać w dowolnym kierunku. Funkcja automatycznie zmieni kierunek dokumentu w oparciu o orientację tekstu.

Przetwarzanie tła[6]
Czyszczenie i usuwanie z zeskanowanego obrazu niepożądanych kolorów, śladów zagięć, cieni

Wypełnienie krawędzi[6]
Możliwość określenia obszaru oraz koloru obramowania obrazu

Automatyczne wykrywanie koloru
Ustaw poziom wykrywania, aby wstępnie posortować pakiet dokumentów na kolorowe i czarno-białe

Pomijanie pustych stron
Ustaw czułość wykrywania pustych stron w dokumentach w celu ich ignorowania podczas skanowania

Ustawienia marginesów
Funkcja umożliwia określenie wielkości marginesu na krawędzi skanowanego obrazu

Kontrola pobierania dokumentów

Skanowanie po jednej stronie
Skaner pobiera z podajnika jednocześnie tylko jedną stronę nawet jeśli do podajnika załadowano większą ilość dokumentów

Skanowanie ciągłe[3]
Kontynuowanie skanowania przy użyciu tych samych ustawień po umieszczeniu w automatycznym podajniku dokumentów kolejnych stron

Tryb karty plastikowej
Umożliwia skanowanie kart plastikowych, takich jak prawo jazdy czy karty ubezpieczenia

Skanowanie 1 na 2[6]
Ponowne dzielenie zeskanowanej strony na dwa pliki zawierające po jednym obrazie

Skanowanie 2 na 1[6]
Zapisywanie dokumentów dwustronnych w plikach jednostronicowych

Automatyczne uruchamianie skanowania
Funkcja pozwala zmniejszyć czas potrzebny do wykonania określonej powtarzalnej operacji skanowania

Ochrona dokumentów przed uszkodzeniem
Funkcja pozwala zmniejszyć ryzyko uszkodzenia dokumentów papierowych podczas skanowania

1 Maksymalna liczba skanowanych stron na miesiąc pozwala porównać zaprojektowaną trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Dla uzyskania maksymalnej żywotności najlepiej wybrać skaner, którego cykl pracy znacznie przekracza potrzeby w zakresie skanowania

2 Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

3 Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu

4 Pojemność różni się w zależności od gramatury papieru

5 Dokumenty większe niż A4, ale nie przekraczające formatu A3 można skanować (jednostronnie) przy użyciu arkusza prowadzącego

6 Tylko Windows®

7 Tylko Windows® i Mac®

8 Można skanować dokumenty dłuższe niż format A4.
Podczas skanowania w trybie TWAIN z rozdzielczością 300 dpi, maksymalna długość skanowania wynosi 5,000 mm

9 W środowisku Windows server tylko sterownik skanera

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Zawartość opakowania
Urządzenie ADS, odłączany ADF, przewód zasilający, zasilacz sieciowy, Podręcznik szybkiej obsługi, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, kabel USB NIE znajduje się w zestawie, Gwarancja

Zestaw rolek
Rolka separatora x 1, Rolka pobierania x 2, Rolka hamująca x 1 Cykl wymiany - 100,000 arkuszy Nr kat. - PRK-A3001

Arkusz prowadzący (2 szt.)
Cykl wymiany - 500 razy Nr kat. - CS-A3301

Wymiary i waga

Z opakowaniem (szer. x gł. x wys.)
393 x 245 x 286 mm 4,1 kg

Bez opakowania (szer. x gł. x wys.) z zamocowanym podajnikiem
299 x 206 x 178 mm 2,7 kg

Bez opakowania (szer. x gł. x wys.) z odłączonym podajnikiem
299 x 145 x 141 mm

Obciążenie

Maksymalne miesięczne[1]
Do 60 000 arkuszy

Ekologia

Zasilanie
AC: 100 - 240V 50/60Hz
DC: 24V, 1A

Pobór mocy (Podczas skanowania)
23W

Pobór mocy (W trybie gotowości)
6,6W

Pobór mocy (W trybie uśpienia)
1W

Pobór mocy (Urządzenie wyłączone)
0,1W

Poziom ciśnienia akustycznego
Podczas skanowania - 49dB
W trybie gotowości - niesłyszalne

Poziom mocy akustycznej
Podczas skanowania - 62dB
W trybie gotowości - niesłyszalne

Tryb oszczędzania energii
Skaner zużywa mniej energii, gdy nie pracuje

Energy Star
Tak

1 Maksymalna liczba skanowanych stron na miesiąc pozwala porównać zaprojektowaną trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Dla uzyskania maksymalnej żywotności najlepiej wybrać skaner, którego cykl pracy znacznie przekracza potrzeby w zakresie skanowania

2 Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

3 Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu

4 Pojemność różni się w zależności od gramatury papieru

5 Dokumenty większe niż A4, ale nie przekraczające formatu A3 można skanować (jednostronnie) przy użyciu arkusza prowadzącego

6 Tylko Windows®

7 Tylko Windows® i Mac®

8 Można skanować dokumenty dłuższe niż format A4.
Podczas skanowania w trybie TWAIN z rozdzielczością 300 dpi, maksymalna długość skanowania wynosi 5,000 mm

9 W środowisku Windows server tylko sterownik skanera

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Narzędzia do zarządzania urządzeniem przez sieć

Wbudowany serwer internetowy
Zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie do zarządzania skanerem za pomocą przeglądarki internetowej

BRAdmin Light [2,6]
Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN oraz WAN

Książka adresowa

Adresy
300 pozycji do zapisania adresów e-mail

Grupy
Możliwość zapisania do 20 grup odbiorców do wysyłania seryjnego

Sieć i bezpieczeństwo

Interfejs sieci przewodowej
Wbudowany interfejs Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Interfejs sieci bezprzewodowej
TCP/IP (IPv4) IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury)

Wi-Fi Direct™
Skanowanie bezprzewodowe z pominięciem punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (tryb automatyczny i ręczny)

Protokoły sieciowe
TCP/IP (IPv4)

IPv4
ARP, RARP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, klient SMTP, klient FTP, klient CIFS, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, ICMP, Web Services (Skanowanie), klient SNTP

Bezpieczeństwo sieci przewodowej
SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS), SNMP v3, TLS (SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS), TLS (SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Filtr IP
Możliwość określenia użytkowników, którzy mogą lub nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia przez sieć

Secure Function Lock 3.0
Pozwala ograniczyć dostęp do urządzenia poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników w sieci. Ograniczenia można skonfigurować w oparciu o loginy użytkowników na komputerze

Blokada ustawień
Zablokuj panel sterowania, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym dostępem innych osób

Brother Earth

Razem na rzecz lepszego środowiska
Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się działać odpowiedzialnie i z szacunkiem, wprowadzając w społeczeństwie pozytywne zmiany, które przyczynią się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Nazwaliśmy to podejście Brother Earth.
www.brotherearth.com

brother at your side